

# Chargeur pour 5 batteries DICENTIS

www.boschsecurity.fr



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Jusqu'à 5 Batterie en charge simultanée
- ▶ Voyants de capacité de chargement de Batterie individuels
- ▶ Charge complète en moins de 3 heures
- ▶ Alimentation à sélection automatique, 100–240 Vca.
- ▶ Connecteurs d'alimentation secteur en boucle

Ce Chargeur (DCNM-WCH05) peut charger simultanément jusqu'à 5 BatterieDCNM-WLIION). L'état de charge de chaque Batterie est indiqué par des voyants LED de capacité. Les Batteries peuvent être laissées dans le Chargeur lorsqu'elles sont complètement chargées. Cela n'a aucune incidence sur le niveau de chargement et sur la durée de vie des Batteries.

Ce Chargeur peut être posé sur un mur, mais il peut aussi être utilisé sur une table.

Des prises d'alimentation secteur en boucle permettent la connexion d'un nombre maximum de chargeurs en série pour un partage depuis la même prise d'alimentation secteur :

- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 2 chargeurs dans les zones à 100-127 Vca, 50-60 Hertz à 10 A.
- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 5 chargeurs dans les zones à 220-240 Vca, 50-60 Hertz à 10 A.

## Fonctions de base

### Commandes et voyants

- Cinq voyants LED de capacité de chargement de Batterie individuels.
- Voyant LED (marche/arrêt) d'alimentation secteur.

### Interconnexions

- Prise d'alimentation secteur.
- Prise d'alimentation secteur en boucle.
- Connecteur de charge pour batterie.

### Certifications et accréditations

EU	CE, WEEE
US	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
JP	PSE
CN	Chine RoHS
SA	SASO

### Composants inclus

Quantité	Composants
1	Chargeur DCNM-WCH05 pour 5 Batteries

- 1 Cordon d'alimentation américain
- 1 Cordon d'alimentation européen

### Spécifications techniques

#### Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation	100-240 Vca +/- 10 % 50/60 Hz
Consommation maximale	300 W

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	340 x 195 x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2 po)
Poids (sans batteries)	1,8 kg
Couleur	Noir trafic (RAL 9017)

#### Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	5 à +45 °C (41 à +113 °F)
Température de stockage	-20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Humidité relative	< 95 %, > 5 %

### Informations de commande

#### Chargeur pour 5 batteries DICENTIS

Chargeur pour charger jusqu'à 5 Batteries (DCNM-WLIION). Couleur noir trafic : RAL 9017.  
Numéro de commande **DCNM-WCH05**

#### Chargeur DICENTIS pour 5 batteries (JP)

Chargeur (version japonaise) pour charger jusqu'à 5 Batteries (DCNM-WLIION). Couleur noir trafic : RAL 9017.  
Numéro de commande **DCNM-WCH05-JP**

#### Accessoires

##### Batterie DICENTIS

Batterie pour Poste sans fil (DCNM-WD et DCNM-WDE), lithium-ion, 7,5 Vcc, 12 800 mAh, couleur : Anthracite.  
Numéro de commande **DCNM-WLIION**

#### Représenté par :

**France:**

Bosch Security Systems France SAS  
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle  
CLAMART, 92147  
Phone: 0 825 078 476  
Fax: +33 1 4128 8191  
fr.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.fr

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Canada:**

Bosch Security Systems  
6955 Creditview Road  
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
security.sales@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us