

Batterie DICENTIS

www.boschsecurity.fr



- ▶ 24 heures d'autonomie d'utilisation en une seule charge
- ▶ Charge complète en moins de 3 heures
- ▶ Technologie lithium-ion
- ▶ Un microprocesseur intégré contrôle le cycle de charge
- ▶ Durée de vie élevée sans déperdition de performances de charge

Cette Batterie rechargeable (DCNM-WLIION) est la source d'alimentation des postes sans fil (DCNM-WD et DCNM-WDE) au sein du Système de conférence sans fil DICENTIS.

La Batterie est de type lithium-ion haute capacité, capable de fournir jusqu'à 24 heures (DCNM-WD) et 20 heures d'énergie (DCNM-WDE), à partir d'une charge complète. Lorsqu'elle est vide, environ 3 heures sont nécessaires pour recharger complètement la Batterie avec le Chargeur (DCNM-WCH05).

Les cellules lithium-ion évitent les problèmes de déperdition des performances inhérents à tous les autres types de batteries rechargeables. Cela offre une flexibilité maximum pour la planification des recharges.

Cette Batterie « intelligente » intègre un microprocesseur de contrôle du courant de charge et de prévention des surcharges.

Fonctions de base

Commandes et voyants

- Cinq voyants LED de capacité de chargement.
- Bouton de test de capacité et du voyant LED.

Interconnexions

- Connecteur d'alimentation/de charge.

Certifications et accréditations

EU	CE
US	UL, FCC
CA	CSA, ICES-003
KR	KC
AU/NZ	RCM
RU/KZ/BY	EAC
JP	PSE
CN	China RoHS, CCC
SA	SASO
BR	ANATEL
TH	TISI
TW	BSMI
Autre	UN 38.3

Composants inclus

Quantité	Composants
1	DCNM-WLIION Batterie

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension de sortie nominale	7,5 Vcc
Capacité	12 800 mAh

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x l x P)	99,9 x 136,5 x 22 mm (3,93 x 5,37 x 0,87 po)
Poids	1 774 g
Couleur	Anthracite

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement	5 à +45 °C (41 à +113 °F)
Température de stockage conseillée	-5 à +35 °C (-23 à +95 °F)
Humidité relative	<75 %, >5 %

Informations de commande

Batterie DICENTIS

Batterie pour Poste sans fil (DCNM-WD et DCNM-WDE), lithium-ion, 7,5 Vcc, 12 800 mAh, couleur : Anthracite.

Numéro de commande **DCNM-WLIION**

Accessoires

Postes sans fil DICENTIS

DICENTIS Poste sans fil. Microphone enfichable et batterie à commander séparément.

Numéro de commande **DCNM-WD**

Poste sans fil étendu DICENTIS

Poste sans fil étendu DICENTIS avec écran tactile de 4,3 pouces., lecteur d'identification NFC. Microphone enfichable et batterie à commander séparément.

Numéro de commande **DCNM-WDE**

Chargeur pour 5 batteries DICENTIS

Chargeur pour charger jusqu'à 5 Batteries (DCNM-WLIION). Couleur noir trafic : RAL 9017.

Numéro de commande **DCNM-WCH05**

Chargeur DICENTIS pour 5 batteries (JP)

Chargeur (version japonaise) pour charger jusqu'à 5 Batteries (DCNM-WLIION). Couleur noir trafic : RAL 9017.

Numéro de commande **DCNM-WCH05-JP**

Représenté par :

France:

Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4128 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Canada:

Bosch Security Systems
6955 Creditview Road
Mississauga, Ontario L5N 1R, Canada
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us